

grupo de riesgo es



ShockTec™ Más

## pequeño pero sorprendentemente potente



El detector profesional de golpes ShockTec Plus proporciona una protección fiable las 24 horas para ventanas, puertas, paredes y techos, mientras que permite el movimiento sin restricciones en todo el recinto. ShockTec Plus detecta las vibraciones causadas por los intentos de intrusión por la fuerza y se activa la alarma mientras el intruso aún está en el exterior, ofreciendo una protección perimetral sin precedentes y sin interrupciones.

Incorpora un contacto magnético de puerta/ventana que proporciona una seguridad adicional combinando dos detectores en uno solo.

- Ampliamente utilizado para proteger a los cajeros automáticos, de robo y vandalismo
- Mayor seguridad con el tamper de pared integrado
- Calibración sencilla y personalizada para la instalación mediante LED tricolor e indicador de: "Exceso de sensibilidad" y "Baja sensibilidad"
- También está disponible el modelo ShockTec sin contacto magnético



## Avanzado Microprocesador Digital con una excepcional Inmunidad a las Falsas Alarmas

ShockTec™ Plus emplea un sensor piezoeléctrico encapsulado y un microprocesador digital avanzado que analiza la señal de vibración en dos canales separados, cada uno amplificado con una ganancia diferente. Por tanto, el detector es capaz de discriminar entre los ataques reales y las vibraciones causadas por actividades regulares, disminuyendo así la incidencia de falsas alarmas.

### Especificaciones

	ShockTec™	ShockTec™ Más estufa Contacto Magnético
Tamper de Pared		-
Contacto Magnético de Alta Seguridad	No disponible	Dos contactos reed en el detector, uno para el contacto magnético otro para la detección de los intentos de manipulación del contacto magnético
ajuste de sensibilidad	potenciómetro de doble etapa	
Indicador LED tricolor	Naranja: exceso de sensibilidad. Verde: Alarma y calibración correcta. rojo: baja sensibilidad	
alimentación	9Vcc -16Vcc	
Consumo (típico)	8,5 mA	
Temperatura de funcionamiento	De -20°C a 60°C	
Humedad máxima	95% sin condensación	
Rele de Alarma	100mA a 24Vcc, NC	100mA a 24Vcc, NC
Rele de Tamper	500mA a 24Vcc, NC	500mA a 24Vcc, NC
Rele de Contacto	No disponible	500mA a 24Vcc, NC
tiempo de alarma	2,5 segundos	
Modo de enclavamiento	Cualquiera o al primer enclavamiento	
Descarga Electrostática	Sin falsas alarmas hasta 8kV	
Inmunidad RF	40 V/m de 80 MHz a 1 GHz	
Material de la carcasa	ABS resistente al fuego	
Dimensiones	25x28x95mm	25x28x95mm - detector 10x12x58mm - contactos magneticos



### Información para Pedidos

Referencia	Descripción
RK600S	ShockTec™
RK601SM	ShockTec™ Plus con Contacto Magnético
RA601BRB	Carcasa Marrón para ShockTec™ Más (10 unidades)

Para más información sobre ShockTec™ y ShockTec™ Plus y toda la gama de productos de RISCO Group, por favor visite [riscogroup.es](http://riscogroup.es)

