

# Energizador de Cerco Eléctrico

**Yanex** wifi  
Energizador de Cerco Eléctrico

**Hagroy**  
Electronic

Yanex-Wifi es un energizador inteligente para sistemas de seguridad perimétrica que funciona en virtud de un sistema controlado a distancia por tecnología P2P tiene funciones principales, los cuales de fábrica vienen programados, sin embargo, a través de la programación mediante el App móvil pueden ser cambiados de acuerdo con el requerimiento de sus clientes.

Este energizador hace posible convertir un cerco eléctrico a Smart desde un smartphone por Wi-Fi, proporcionando más sofisticación y compatibilidad mediante el App móvil iHagroy en Android e IOS. El equipo Yanex-Wifi es totalmente monitoreado y supervisado, envía notificaciones de alertas, estados del Cerco y Alarma de intrusión que pueden ser visualizados en el smartphone por la aplicación móvil (Android e IOS).



## Características del Energizador

- Energía de electrificación < 1.8 Joules
- Salida de alto voltaje Máx. 13000 V pulsos
- Consumo de energía Mín. 2.64 W - Máx. 4.32 W
- Alcance de electrificación Max. 3000 mts
- Alimentación de red Fuente de alimentación 14.5 VDC
- Batería de respaldo recargable 12 V - 4 Ah
- Independencia de energía eléctrica stand by con batería a plena carga 26 horas
- Salida auxiliar 12 V - 250 mA
- Sistema de Alarma de Intrusión SI
- Número de zonas monitoreadas 4 Zonas (1 cableada / 3 Inalámbricas)
- Detección de falsas alarmas y arcos en el cerco SI
- Indicador de retorno SI
- Memoriza eventos SI
- Tiempo de sirena programable 1 – 15 Min.
- Tiempo de activación del cerco 0 – 3 Seg.
- Tiempo por arco a tierra 0 – 20 Seg.
- Señalización audible de encendido/apagado SI
- Almacenamiento de controles 16 uno por usuario.
- Almacenamiento de sensores inalámbricos 3 Max.
- Capacidad de Usuarios App iHagroy 16 Max.
- Wifi 802.11 b/g.
- Cifrado de contraseñas Wifi: WPA, WPA-2, WEP, WEP-128, PEAP, Adhoc.
- Aplicativo iHagroy Disponible para Android y iOS.